MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES PARA FUENTE DE PODER CONMUTADA 127VAC-12VDC Y PARA MODELOS ,CP60W,CP100W,CP150W,CP200W 127VAC-24VDC

Utilizada para manguera de leds extraplana, modulo de leds piraña.

**CARACTERISTICAS:**

- Voltaje de alimentacion : 127VAC
- Voltaje de salida : 24VDC
- Fuentes de alimentacion disponibles: 127VAC a 12VDC de 60,100,150,200 ( Usa ventilador silencioso con sistema automatico de encendido y apagado de acuerdo a la temperatura de la fuente) a 24VDC ,60,100,150,200 Watts
- Tipo de conexión: Via tornillos para Zapata
- Tipo de fuente: Fuente regulada con voltaje constante
- Grado de Proteccion IP: IP20
- Diseñada con Bobina doble reforzada, Transistores de salida MOSFET, para su uso las 24 horas del dia.

**CONEXIONES:**

Usar cable AC calibre 12 con clavija polarizada, conectar el polo de linea a zapata L, polo de Neutro a zapata N y polo de tierra fisica a zapata ⏚. La fuente cuenta con 2 puertos de salida Marcados como V- y V+, utilice 1 o ambos respetando la polaridad, NO CONECTE UNA CARGA MAYOR AL 80% DE LA CAPACIDAD MAXIMA DE LA FUENTE PARA EVITAR DAÑOS. El ajuste de Voltaja V ADJ NO debera ser modificado ya que esto podra causar daños tanto a la fuente como a la carga que a ella se conecte . El voltaje de entrada es de 127VAC no conecte esta fuente a 220V en modelos no disponibles. ( En modelos disponibles 250W y 350 W es neceesario cambiar el selector de voltaje lateral).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIA MAXIMA SALIDA WATTS | 60 | 100 | 150 | 200 |
| CARGA MAXIMA A CONECTAR WATTS | 50 | 80 | 120 | 160 |
| CORIENTE SALIDA AMPERES | 2.5 | 6.6/3.33 | 10/5 | 13.33/6.6 |
| VOLTAJE DE SALIDA VOLTS DC | 24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| MEDIDAS LARGO ANCHO Y ALTO CMS | 11.2 X 7.7 X 3.8 | 20 X 10 X 3.8 | 20 X 10 X 3.8 | 21.5 X 11 X 5 |

**OBSERVACIONES:**

Use siempre esta fuente en lugares ventilados, No sobrecarge la capacidad maxima de carga mostrada en la la tabla anterior . Observe la polaridad adecuada al conectar esta a un equipo. Use siempre el cable de AC ( No incluido) con cable a tierra. No obstruya la tapa de malla perforada con algun objeto dejese libre y ventilada . No modifique el valor del potenciometro de ajuste de voltaje el cual viene cubierto con una pintura especial de garantia. No se use en exteriores o en lugares donde se moje o con humedad alta . No obstruya la salida de aire del ventilador. No observar dichas recomendaciones son causa de perdida de GARANTIA.

**GARANTIA LIMITADA:**

**Descripción:**_____ **Modelo:**_____ **Nombre del Cliente:**_____
**Domicilio:**_____ **Teléfono:**_____ **e-mail**_____

**SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA**

- Ilumileds SA de CV e Ingeniería Electrodigital Audio Video iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer valida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito, reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

---

Ingenieria Electrodigital SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.mx